

ifi ZEN CAN 3 Jack 4,4; RCA; Jack 3,5 fejhallgató erősítő

Jack 3,5mm: 1db, Jack 4,4mm: 1db, Jack 6.3mm: 1db

Cikkszám: ZEN CAN 3

Ár:

124 940 Ft



Input Voltage	DC	5V/2.5A
		AC 100-240V, 50/60Hz
Analogue Inputs	SE RCA L/R	2.0V nominal @ 0dBFS, 1MegOhm Zin
	SE 3.5mm	1.0V nominal @ 0dBFS, 1 MegOhm Zin
	BAL 4.4mm	4.0V nominal @ 0dBFS, 24kOhm Zin
Max Input Level	SE RCA	3.8V RMS
	SE 3.5mm	1.92V RMS
	BAL 4.4mm	7.4V RMS
Headphone Output Section		
Output Impedance	BAL 4.4mm HP	<2 Ohms
	SE 6.3mm HP	<1 Ohm
Headphone Output (RMS)	BAL 4.4mm	>11.5V/2,000mW (@ 64 Ohms)
	SE 6.35mm	>7.2V/1,600mW (@ 32 Ohms)
Headphone Output (Max.)	BAL 4.4mm	>15.1V/385mW (@ 600 Ohms)
		>6.2V/1,200mW (@ 32 Ohms)
	SE 6.35mm	>7.6V/98mW (@ 600 Ohms)
		>7.2V/1,600mW (@ 32 Ohms)
xMEMS	BAL 4.4mm	>21Vpp, 22 Ohms, 11V DC bias
SNR	BAL 4.4mm	≥125dB (7.3V 4.4mm Input 0dB @ 600 Ohms)
	SE 6.35mm	≥122dB (1.9V Input 0dB @ 600 Ohms)
DNR	BAL 4.4mm	≥119dB(A) @ 0dBFS
	SE 6.35mm	≥119dB(A) @ 0dBFS
THD+N	BAL 4.4mm	<0.006% (@ 360 mW/2.4V 16 Ohms)
	SE 6.35mm	<0.006% (@ 100mW/1.27V 16 Ohms)
Line Output Section		
Output Impedance		<200 Ohms
Output Level		4Vrms (0dB 200kOhm load)
SNR		≥125dB (7.3V 4.4mm Input 0dB @ 200kOhm)
DNR		≥119dB(A)
THD+N		0.006% (0dB 200kOhm load)
General		
Gain		0dB, 6dB, 12dB, 18dB
Frequency Response		10Hz-200kHz (-3dB)
Power Consumption	No Signal	~5W
	Max Signal	~13W
Dimensions		158x117x35mm (6.2x4.6x1.4")
Net Weight		495g (1.09 lbs)

Jack 3,5mm	1
Jack 4,4mm	1
Jack 6.3mm	1
SNR	?125dB
tömeg	495
Gyártó	ifi
csatlakozás	Jack 4,4; RCA; Jack 3,5
fő paraméter	fejhallgató erősítő
magasság	35 mm
mélység	117 mm
szélesség	158 mm