

Delock 11484 USB3.0 USB2.0 HDMI DisplayPort KVM switch fekete 7680x4320@30Hz



USB3.0 bemenet: 2db, USB3.0 kimenet: 2db, USB2.0 kimenet: 2db,
DisplayPort bemenet: 2db, DisplayPort kimenet: 1db

Cikkszám: 11484

Ár:

107 470 Ft

Garancia: 3 Év Leírás

Ez a Delock KVM switch kényelmes megoldás négy DisplayPort kimenettel rendelkező számítógép egy DisplayPort monitorral való összekapcsolására.

Ezen felül van egy HDMI kimenet két monitor csatlakoztatásához, amelyek közül egyszerre csak egy lehet aktív.

Perifériák

Továbbá csatlakoztatható egér és billentyűzet a két USB 2.0 portra, és a két USB 3.0 porton keresztül egy merevlemez vagy USB memória kapcsolható.

Flexibilis irányítás

A számítógép aktiválható az egér mozgatásával, a klaviatúra gyorsgombjaival, az eszközökön lévő gombbal vagy az infravörös jelet adó távkapcsolóval.

Multi-Stream Transport (MST)

Az MST (Multi-Stream Transport) támogatásával több monitor is használható a DisplayPort kimeneten opcionális MST hub segítségével.

Megjegyzés

A KVM-k versenybe szállnak egy standard vezetékes 104 billentyűs klaviatúrával és egy vezetékes általános 2 vagy 3 nyomógombos egérrel a megfelelő konzol portjaikon. Az, hogy egy vezetéknélküli vagy játékhoz tervezett egér és klaviatúra működik-e a KVM infrastruktúrán több feltételtől függ; általánosságban elmondható, hogy a legtöbb vezetéknélküli egér és klaviatúra nem támogatja a csatlakozást a KVM-mel. Ajánljuk, hogy használjon standard vezetékes egeret és klaviatúrát a KVM kapcsolóinkhoz.

Műszaki adatok

? Csatlakozó:

Bemenet:

4 x DisplayPort hüvely

4 x USB 3.0 B-típusú hüvely

8 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely (audió)

1 x 3,5 mm 3 érintkezős sztereó jack anya csatlakozó opcionális infravörös vevőhöz

1 x DC 5 V csavarozható (menetes) áram konnektor

Kimenet:

1 x DisplayPort hüvely

1 x HDMI-A hüvely

2 x USB 3.0 A-típusú hüvely (USB 3.0 Hub)

2 x USB 2.0 A-típusú hüvely (billentyűzet + egér)

- 4 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely (audió)
- ? Váltás lehetséges kapcsoló, egér nyomógomb, gyorsbillentyű vagy infravörös fénnel működő távkapcsolóval
- ? Automatikus kapcsolás, amikor a személyi számítógépet be- vagy kikapcsolja
- ? Támogatja a HDCP 1.4 és 2.2 használatát
- ? Támogatja a HDR használatát
- ? Támogatja a MST (Multi-Stream Transport) használatát
- ? DisplayPort kimenet:
Felbontás: max. 7680 x 4320 @ 30 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- ? HDMI kimenet:
Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 60 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- ? Robusztus fémház
- ? Szín: fekete
- ? Méretek (HxSzxM): kb. 243 x 75 x 26 mm

A tápegység műszaki adatai

- ? Fali tápegység
- ? Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- ? Kimenet: 5 V / 3 A
- ? Földelés kívül, pozitív belül
- ? Méret:
belül: o kb. 2,1 mm
kívül: o kb. 5,5 mm

Rendszerkövetelmények

- ? Személyi számítógép anya DisplayPorttal + USB A-típusú anya
- ? Monitor vagy TV DisplayPort vagy HDMI csatlakozóval
- ? Csatlakozókábelek

A csomag tartalma

- ? KVM kapcsoló USB és audió funkcióval
- ? Távezérlő
- ? 4 x kábel USB 3.0 A apa - USB 3.0 B apa, hossza kb. 1,0 m
- ? Külső tápegység
- ? Szerelőelemek és csavarok
- ? Használati utasítás

Csomag

- ? Retail Box

DisplayPort	3
HDMI	1
Gyártó	Delock
cikknév kiegészítés	7680x4320@30Hz
DisplayPort bemenet	2
DisplayPort kimenet	1
hang bemenet	4
hang kimenet	4

HDMI kimenet	1
külső tápegység	Van
USB2.0	2
USB2.0 kimenet	2
USB3.0	4
USB3.0 bemenet	2
USB3.0 kimenet	2
szín	fekete