

Delock Vonalkód olvasó gyűrű 1D és 2D 2,4 GHz-cel vagy Bluetooth-szal vezeték nélküli töltő funkció



Cikkszám: 90607

Ár:

99 060 Ft

Garancia: 3 Év Leírás Ezt a Delock vonalkód leolvasó gyűrűt vezeték nélkül csatlakoztathatja egy személyi számítógéphez, laptophoz vagy egyenesen egy mobil telefonhoz vagy tablethez. Minden általános 1D és 2D vonalkód típus tökéletesen leolvasható vele még nagy távolságból is. Továbbá, a leolvasó észleli a kijelzőkön vagy képernyőkön megjelenő vonalkódokat is. Automatikus alkalmazkodás a környezeti fényviszonyokhoz A leolvasó automatikusan alkalmazkodik a környezeti fényviszonyokhoz és akár 100 leolvasást is el tud végezni másodpercenként megfelelő megvilágosítás mellett. Alacsony környezeti fényviszonyok esetén a vonalkód megvilágításra kerül egy további fehér led segítségével és így az eszköz használható rossz fényviszonyok mellett is. Kicsi és praktikus Ez a kicsi leolvasó gyűrű könnyen rögzíthető az ujjra tépőzár segítségével, így viselőjének szabadon maradnak kezei, például, hogy megfogja a kartondobozt. Forgathatóságának köszönhetően a leolvasó, bárhol pozicionálható így alkalmas jobb- és balkezesek számára is. Adatátvitel Bluetooth, USB vagy 2,4 GHz segítségével A leolvasott vonalkódok adatátvitel történhet Bluetooth segítségével közvetlenül a Bluetooth kimenetre alkalmas eszközzel vagy 2,4 GHz frekvenciasávban a mellékelt USB hardverkulcs használatával. További lehetőségként a leolvasó összeköthető a számítógéphez a mellékelt USB kábel segítségével is. Vezeték nélküli töltés A vonalkód olvasó gyűrű tölthető vagy a USB Type-C porton keresztül, vagy az induktív töltő funkciót használva magában a leolvasóban. Például Delock 90608-s számú töltőállomással. Megjegyzés Nem alkalmas svájci QR kódokhoz. Műszaki adatok Csatlakozó: 1 x USB Type-C hüvely Dekódoló chip: ARM Cortex 32 Bit Újratölthető akkumulátor: Li-Polymer elem 380 mAh Felbontás: 1280 x 800 Kioldó: szkennelő gomb Olvasási távolság: kb. 30 mm és 300 mm közötti Olvasási pontosság: 4 mil Hatótávolság: beltéren: 10 m-ig kültéren: 10 m-ig Belső memória: 16 MB Töltési idő: kb. 2 óra LED visszajelző a töltéshez, a Bluetooth-kapcsolat és az áramellátás érdekében Fény színe: látható vörös LED Kompenzációs fény: fehér LED Érzékelő: CMOS képérzékelő Szkennelési sebesség: akár 10 képbeolvasás másodpercenként Hajlásszög: 360 Környezeti fényerő: max. 10000 Lux Bementi feszültség: 3,3 V Jelenlegi fogyasztás: működés: max. 10 mA készenlét: max. 30 mA Működési hőmérséklet: -10 C ~ 60 C Tárolási hőmérséklet: -40 C ~ 70 C Relatív páratartalom: 5-90% (nem lecsapódó) Szín: fekete Tömeg: kb. 40 g Méretek (HxSzxM): kb. 53 x 37 x 24 mm Kábelhosszúság csatlakozó nélkül: kb. 1 m Bluetooth V 4.1 szabvány 2,4 GHz Szken kódok: Codabar Code 128 Code 39 Interleaved 2 of 5 EAN-8 / EAN-13 ISBN - 13 Data Matrix Micro PDF417 Micro QR PDF417 QR Code Támogatott nyelvek: Német Angol Francia Olasz Spanyol Svájci német (alemann) Svájci francia Magyar Rendszerkövetelmények Android 11.0 vagy újabb Chrome OS iPad Pro (3. generáció) vagy újabb iPad Air (4. generáció) vagy újabb Mac OS 12.4 vagy újabb Windows 10/10-64/11 Bluetooth sztenderd 4.1 vagy újabb Személyi számítógép vagy laptop egy szabad A-típusú USB porttal a hardverkulcshoz A csomag tartalma Vonalkód olvasó 2,4 GHz-es USB-hardverkulcs USB töltőkábel Használati utasítás Csomag Doboz