

Delock Vonalkód leolvasó karika 1D és 2D 2,4 GHz vagy Bluetooth-szal (2 darab) + töltőállomás

Cikkszám: 90610

Ár:

206 200 Ft



Garancia: 3 Év Leírás Ez a Delock készlet áll két vonalkód leolvasó karikából és egy töltőállomásból mely vezeték nélkül csatlakoztatható egy személyi számítógéphez, laptophoz vagy közvetlenül egy mobiltelefonhoz, vagy tablethez. Minden általános 1D és 2D vonalkód típus tökéletesen olvasható vele még nagy távolságból is. Továbbá, a leolvasó észleli a kijelzőkön vagy képernyőkön megjelenő vonalkódokat is. Automatikus alkalmazkodás a környezeti fényviszonyokhoz A leolvasó automatikusan alkalmazkodik a környezeti fényviszonyokhoz és akár 100 leolvasást is el tud végezni másodpercenként megfelelő megvilágosítás mellett. Alacsony környezeti fényviszonyok esetén a vonalkód megvilágításra kerül egy további fehér led segítségével és így az eszköz használható rossz fényviszonyok mellett is. Kicsi és praktikus Ez a kicsi leolvasó gyűrű könnyen rögzíthető az ujjra tépőzár segítségével, így viselőjének szabadon maradnak kezei, például, hogy megfogja a kartondobozt. Forgathatóságának köszönhetően a leolvasó, bárhol pozicionálható így alkalmas jobb- és balkezesek számára is. Adatátvitel Bluetooth, USB vagy 2,4 GHz segítségével A leolvasott vonalkódok adatátvitelére történhet Bluetooth segítségével közvetlenül a Bluetooth kimenetre alkalmas eszközzel vagy 2,4 GHz frekvenciasávban a mellékelt USB hardverkulcs használatával. További lehetőségként a leolvasó összeköthető a számítógéphez a mellékelt USB kábel segítségével is. Vezeték nélküli töltés A vonalkód olvasó gyűrű tölthető vagy a USB Type-C porton keresztül, vagy az induktív töltő funkciót használva magában a leolvasóban. Például Delock 90608-s számú töltőállomással. **Megjegyzés** Tápellátás USB-n keresztül (tápkábel nem tartozék) Nem alkalmas svájci QR kódokhoz. **Műszaki adatok** Leolvasó: Csatlakozó: 1 x USB Type-C hüvely Dekódoló chip: ARM Cortex 32 Bit Újratölthető akkumulátor: Li-Polymer elem 380 mAh Felbontás: 1280 x 800 Kioldó: szkennelő gomb Olvasási távolság: kb. 30 mm és 300 mm közötti Olvasási pontosság: 4 mil Hatótávolság: beltéren: 10 m-ig kültéren: 10 m-ig Belső memória: 16 MB Töltési idő: kb. 2 óra LED visszajelző a töltéshez, a Bluetooth-kapcsolat és az áramellátás érdekében Fény színe: látható vörös LED Kompenzációs fény: fehér LED Érzékelő: CMOS képérzékelő Szkennelési sebesség: akár 10 képbeolvasás másodpercenként Hajlásszög: 360 Környezeti fényerő: max. 10000 Lux Bementi feszültség: 3,3 V Jelenlegi fogyasztás: működés: max. 10 mA készenlét: max. 30 mA Működési hőmérséklet: -10 C ~ 60 C Tárolási hőmérséklet: -40 C ~ 70 C Relatív páratartalom: 5-90% (nem lecsapódó) Szín: fekete Tömeg: kb. 40 g Méretek (HxSzxM): kb. 53 x 37 x 24 mm Kábelhosszúság csatlakozó nélkül: kb. 1 m Bluetooth V 4.1 szabvány 2,4 GHz Szken kódok: Codabar Code 128 Code 39 Interleaved 2 of 5 EAN-8 / EAN-13 ISBN - 13 Data Matrix Micro PDF417 Micro QR PDF417 QR Code Támogatott nyelvek: Német Angol Francia Olasz Spanyol Svájci német (alemann) Svájci francia Magyar Töltőtartó: Csatlakozó: 1 x USB Type-C hüvely Bementi feszültség: 5 V Töltési teljesítmény: max. 5 W Frekvenciatartomány: 100 - 200 kHz Átviteli teljesítmény: max. 5 W 2 x LED a bekapcsolt állapot jelzésére Csúszásgátló talp Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok 50,00 % Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél 40,00 % Üresjárás üzemmódban mért energiafogyasztás 0,15 W Működési hőmérséklet: -15 C ~ 50 C Tárolási hőmérséklet: -10 C ~ 40 C Relatív páratartalom: 0-62 % (nem lecsapódó) Szín: fekete Tömeg: kb. 140 g Méretek (HxSzxM): kb. 115 x 68 x 22 mm Rendszerkövetelmények Android 11.0 vagy újabb Chrome OS iPad Pro (3. generáció) vagy újabb iPad Air (4. generáció) vagy újabb Mac OS 12.4 vagy újabb Bluetooth sztenderd 4.1 vagy újabb Személyi számítógép vagy laptop egy szabad A-típusú USB porttal a hardverkulcshoz Windows 10/10-64/11 A csomag tartalma 2 x vonalkód olvasó 2 x 2,4 GHz-es USB-hardverkulcs 1 x USB töltőkábel 1 x töltőtartó Használati utasítás Csomag Doboz

