

Delock HDMI -> Jack stereo 3,5mm Toslink S/PDIF M/F audio extractor 0.15m fekete 4K

Cikkszám: 62784

Ár:

17 980 Ft



Garancia: 4 Hónap **Leírás** Ez a Delock adapter a hangjelet kivonhatja egy HDMI-átvitel során. Amikor a videojel megjelenik egy tévén vagy monitoron, a hangjel digitális (S/PDIF) vagy analóg (sztereó) formában továbbítható más eszközökre, például fejhallgatóra vagy térhangzású vevoegységre.

Muszaki adatok

• Csatlakozó:

Bemenet:

1 x HDMI-A 19 érintkezős dugó

1 x USB Micro-B típusú hüvely (5 V tápellátás)

Kimenet:

1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely

1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely (audió)

1 x TOSLINK csatlakozóhüvely S/PDIF

• Nagy sebességu HDMI, 3D és HDCP 1.4

• Automatikus váltás sztereóra (2.0) a sztereó aljzat használatakor és a digitális kimenet automatikus elnémítása

• Felbontás: max. 3840 x 2160, 30 Hz (8 bit), 1920 x 1080, 60 Hz (12 bit)

• Videosávszélesség: max. 300 MHz / 3 Gb/s csatornánként, 9 Gb/s max.

• Minden közismert 2.0-s és 5.1-es hangformátum használatát támogatja: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio

• Támogatott mintavételi frekvenciák: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz

(a rendszertől és a csatlakoztatott eszközöktől függően)

• HDMI-audió átirányítása a kimenetre (áthaladás)

• Energiafogyasztás: max. 2 W

Rendszerkövetelmények

• Egy szabad HDMI-A-csatlakozóhüvely

• Egy szabad, A-típusú USB-csatlakozóhüvely

A csomag tartalma

• HDMI-hangkivonatoló

• USB Type-A-Type Micro-B-kábel, hosszúsága kb. 15 cm

• Használati utasítás

Csomag

• Retail Box

Gyártó: Delock

Gyártó

Delock

2. kimeneti csatlakozó

Toslink S/PDIF

bemeneti csatlakozó	HDMI
cikknév kiegészítés	4K
csatlakozó típus	M/F
hossz	0.15 m
irány	->
kimeneti csatlakozó	Jack stereo 3,5mm
szín	fekete